

AJ-D-02A

Duplicator telecomenzi
cu cod fix, multifrecventa

DESCRIERE

AJ-D-02A este un duplicator multifrecventa pentru telecomenzi cu cod fix, cu patru butoane. Poate duplica butoane de la telecomenzi diferite, pe frecvente diferite.

Fiecare buton se duplica separat.

CARACTERISTICI

- 4 butoane programabile
- Recuperare coduri in caz de stergere accidentala
- Modulatie: ASK
- Coduri: FAAC, Multicode, Hormann, Marantec

SPECIFICATII

- Frecvente: 288MHz, 300MHz, 303.825MHz, 303MHz, 306MHz, 310MHz, 315MHz, 318MHz, 330MHz, 385MHz-400MHz, 390MHz, 403.55MHz, 418MHz, 432.92MHz-433.92MHz, 867.3MHz-869.3MHz (eroare +/-200KHz)
- Baterie: 2 x CR2016
- Dimensiuni: 54x23x35mm

PROGRAMARE

Stergerea codurilor existente:

Apasati butoanele A si B in acelasi timp si mentineti-le apasate pana cand LED-ul albastru incepe sa clipeasca. Toate codurile au fost sterse.

Programarea butoanelor

Aduceti cat mai aproape telecomanda originala si duplicatorul. Apasati pe duplicator butonul pe care doriti sa il programati si pe telecomanda originala butonul care doriti sa fie copiat. Cand LED-ul de pe duplicator va clipi, operatiunea e terminata (2-3sec).

Recuperarea codurilor initiale

In caz de stergere accidentala a codurilor, acestea pot fi recuperate prin apasarea in acelasi timp a butoanelor C si D. Cand LED-ul va clipi, operatiunea e terminata.



Fisa tehnica

1